راهنمای استفاده از Gravity Forms همراه با ارسال پترن

جهت استفاده طبق عكس ها عمل كنيد:

ابتدا در قسمت " فرم ها " گزینه تنظیمات را کلیک کنید و سپس در قسمت " تنظیمات پیامک" وب سرویس های پیامکی را بروی IP Panel قرار دهید و سپس در قسمت "نام کاربری" و "پسورد" باید یورزنیم و پسورد پنل پیامکی خود را وارد نمائید و سپس در قسمت " شماره فرستنده " می توانید یکی از شماره خط های موجود در لیست خطوط پیامک خود را قرار دهید و بعد از آن کد کشور پیش فرض باید 98+ را تایپ کنید . حتماً بعد از وارد کردن آیتم های بالا دکمه تنظیمات ذخیره شدند را بزنید تا تنظیمات ذخیره گردد.

تظيمات	🛿 تنظیمات پیامک گرو	ہیتی فرم	
نظيمات پيامک	190924	1.2 0	
Web AP	اعتبار پيمک . ٢٥٩٥٦ ريان		
ئرویتی فرم پارسی	ويسرونس هاي تنامكي	IP Papel	
مذف			
	نام کاربری		\square
	پسورد		
			<u> </u>
	سمارة فرستندة 🦦		3000505
	کد کشور پیشفرض 😡		
	نمایش اعتبار پیامک 🔞	💿 بله 🔵 خیر (پیشنهادی)	
		÷ 🔍 di O	
	سو در ادبین بر ی		
	جایگزینی مقادیر برچسب های ادغام در سایدیا، پیامک @	، بله 🔿 خير	
	سايدبار پيانىت ق		

و بعد از اینکه پترن مورد نظر خود را در سامانه پیامکی ایجاد کردید .

جهت ارسال پیامک موارد زیر را انجام دهید . قسمت فرم ها گزینه اطلاع رسانی پیامکی را انتخاب نمایید و سپس دکمه ارسال پیامک به شماره دلخواه را کلیک کنید تا صفحه ارسال پیامک باز شود .

Lav	2. eccumo 2	5.3.3 دردسترس	است الطفا ه	ىلكىون برورسايى، تمانىد.				
	فيدهاى	پیامکی تم	ام فرم ه	-				
- · ·	افزودن جديا	ارسال پیامک	، به شماره دلخوا	C				
	الادامات دسا	ینه جمعی ۲	اعمال کردن	مطيعات عمومتن يباعكنا اليباعك ها	Actin alter			
		آيدى فيد	Type Burg	عنوان فرم	پیام های ورودی	شماره قرستنده	گیرنده ها	
uSalar .	سما هيع	ر فید بیامکی ندار	د ، یکی بسازید					
16343.4		آبدی فید	آيدي فرم	عنوان فرم	يبام های ورودی	شماره فرستنده	گیرنده ها	
-								
1								
ta								
(2) La								
5								
ت ت								
ردت فهرست								

در صفحه ارسال پیامک به شماره دلخواه باید موارد زیر را رعایت نمایید . شماره فرستنده پیامک : همان خطی است که در تنظیمات وارد کرده ایم نمایش داده می شود . شماره گیرنده ها : شماره موبایل هایی که قصد دارید پیامک ارسال شوند را در این کادر وارد نمایید . پیام : باید موارد زیر را انجام دهید .

کد پترن =pid مقدار اول = متغير اول مقدار دوم = متغير دوم

مقدار چندم = متغیر چندم

مانند نمونه :

pid=st***njzj verification-code=5452 name=gravity

رسال پیامک به شماره دلخواه	
تنظيمات عمومى ييامك 189824 ريال	
ارسال پیامک به شماره دلخواه	
شماره فرسنده بیامک 3000505 🗸 🗸	
شدهاره گیرنده ها. با کاما حدا کنید. مانند : + 989112345678+ (989112345678) -	
789	0912*789
يسأنو	
2id=st***1021 name=gravRy verification-code=123654	
ارسال	

نکته : در وردپرس فارسی ممکن است کاراکتر های جا به جا شوند پس ترجیحا کل نمونه متن خود را در برنامه های ویرایش متن مانند notepad و یا ++notepad اول به طور کامل ساخته و بعد در قسمت نمونه متن کپی کنید. نکته : هر پارامتر می بایست در یک خط قرار گیرد . برای نمونه فرمی برای انتقادات و پیشنهادات برای این منظور با سه پارامتر طراحی شده است که به صورت ذیل است.

انتقادات و پیشنهادان			
نام *			
لطفاً نام خود را وارد نمائید			
		{نام:1}	
0 از 20 حداکثر کاراکتر			
نام خانوادگی *			
لطفاً نام خانوادگی خود را وارد نمائی			
		{نام خانوادگی:3}	
0 از 50 حداکثر کاراکتر			
شماره موبایل *			
لطفاً شـماره موبایل خود را وارد نمائ			
09		{شماره موبايل:2}	
2 از 11 حداکثر کاراکتر			
انتقادات و پیشنهادات *			
لطفاً انتقادات و بیشنهادات خود را و	د نمائیید .		

جهت ارسال پیامک بر اساس پترن در فرم های طراحی شده ، در گرویتی فرم مطابق مراحل ذیل عمل کنید:

* ابتدا پترن های مورد نظر برای مدیر و کاربر در سامانه ثبت شود . به عنوان مثال نمونه پترن های ذیل ثبت شده اند.

، پترن					
کد پترن	متن پټرن علت رد	علت رد	زمان ثبت	پترن اشتراکی	وضعيت
	مدیر گرامی کاربر %name» با شماره موبایل %mobile% انتقاد و پیشنهاد خود را ثبت کرده است .		۱۲ دقیقه و ۳ ثانیه پیش	خير	فعال
	سلام %family» غزیز از اینکه از سایت ما بازدید نموده اید و نظر و پیشنهاد خود را ثبت کرده اید ، متشکریم . نتیجه به شماره موبایل %mobile» اطلاع رسانی خواهد شد .		۲۰ دقیقه و ۸ ثانیه پیش	خير	فعال

در قسمت فرم ها ، بعد از مشاهده فرم مورد نظر گزینه تنظیمات و گزینه پیامک را انتخاب نمائید و در این صفحه پیکربندی را انتخاب کنید .

موان معما به انتق ا	دردسترس است! <u>لطفا هم اکنون بروررسانی نم</u> پ یشنهادات ۷ [10:2			
ما 🚽 🖌	🕉 تنظیمات 📿 صندوق ورودی 👁 نمایش 🖞 ——			
ودی تنظیما نی پیامکی تاییدیه اعلان د	پیامک افزودن جدید اقدامات دسته جمعی 👻 اعمال ک	یومی بیامک 🚽 بیامک های ازسال شده		
ین زبری ریامک	آیدی فید		شماره فرستنده	گیرنده ها
ىيستم	2 💿 🛛 پیکریندی مذف		3000505	عنوان فیلد گیرنده : شماره مو
ها ادها	آيدي فيد		شماره فرستنده	گیرنده ها
ى.				
الما 💿				
ان				
la				
مات				
كردن فهرست				

تنظیمات باید مطابق نمونه انجام گردد :

الف) برای مدیر

ت فرم	🛿 پیکربندی عمومی		
ها			
لعا	پیکربندی عمومی		
	انتخاب فرم	انتقادات و بیشنهادات 🗸	
	شماره فرستنده	 ✓ 3000505 	
	سازگاری با درگاه های پرداخت	🗌 تنها زمانی که فرم شما به یک درگاه پرداخت متصل شده است تیک	ک بزنید،
	تغییر کد کشور	🗔 در ممتم که مارا به تغییر کر کشم پیشفیم. ممیاش دار ا	بر الفردا م
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_ در طورای که ماین به طبیر کد کشور پیشکرس مای باشید این کرید	بنه را بیک فعال کنید
		ے در طورانی کہ تعلیم یہ طبیر کہ کشور پیشکریں تھی باشید این کریے	بية را بيك فعال كبيد
	میر - میر کند باکید با مدی	ے از طوری کا میں یہ میپر کا کسور پیشترین می بسید این کرد اساب ایک خالا ایما کا د	لله را بیک فعان کنید
	پیکرہندی پیامک مدیر : برای عدم	ے کر طورتان کا نمیں یہ نمیبر کا کشور پیشتارین کا نامی باشید این کریا رسال پیامک خالی رہا کنید.	مه را بیک فعال کنید
	پیکرہندی پیامک مدیر : برای عدم	ے در طوری کا نین یا کیپیر کا کشور پیشتارین کی پشید این کریا رسال پیامک خالی رہا کنید.	مه را بیک فعال کنید
	پیکربندی پیامک مدیر : برای عدم شماره موبایل مدیران	ے در طوری کا نیان با کنیز کا کشور بیستارین کی بسید این کریا رسال پیامک خالی رہا کنید.	مة را بيت فعال تبيد 0912****789
	پیکربندی پیامک مدیر : برای عدم شماره موبایل مدیران	ے در طوری کا نمیں با کنید کا کشور بیستارین سی باسید این کریا رسال پیامک خالی رہا کنید. با کاما جدا کنید (٫) .	مه را بیک فعال کنید 0912****789
	پیکربندی پیامک مدیر : برای عدم شماره موبایل مدیران متن پیامک مدیر	ے در طوری کا تعین یہ تغییر کا کشور بیشتاریں تھی بسید این کریا رسال پیامک خالی رہا کنید. <i>یا کاما جدا کنید (ر)</i> . با حسب ہای ادغام	مة را بيت فعان تعبد 0912****789
	پیکربندی پیامک مدیر : برای عدم شماره موبایل مدیران متن پیامک مدیر	_ در عوردی ی هین به نیبیر بد نشور بیسترین سی بسید این تری رسال پیامک خالی رها کنید. با <i>کاما جدا کنید (،)</i> . برچسب های ادغام pid=vli***5cvv	مه را بیک فعال کنید 0912****789
	پیکربندی پیامک مدیر : برای عدم شماره موبایل مدیران متن پیامک مدیر	_ در عوردی ی عالی به کنیز ک کسور بیسترین می بسید این کرد رسال پیامک خالی رها کنید. <i>یا کاما جدا کنید (٫)</i> . برچسب های ادغام 	مة (ا بيت فعال تبيد 0912****789
	پیکرہندی پیامک مدیر : برای عدم شمارہ موبایل مدیران متن پیامک مدیر	کر طورای که علی به کنیز که کنیز که کنیز بیسترین می بسید این کرد رسال پیامک خالی رها کنید. <i>با کاما جدا کنید (٫)</i> . برچسب های ادغام برچسب های ادغام این=mobile (شماره موبایل:2}	مة (ا بيت فعال كبيد 0912****789
	پیکربندی پیامک مدیر : برای عدم شماره موبایل مدیران متن پیامک مدیر	کر طورای کا لاین به کنیز کا کسور بیستارین ای کسید این کرد ای <i>ا کاما جدا کنید (ر) .</i> برچسب های ادغام برچسب های ادغام یو:=vj#=scvy (1:هار:1} mobile={شماره موبایل:2}	مه را بیک فعال کنید 0912****789
	پیکربندی پیامک مدیر : برای عدم شماره موبایل مدیران متن پیامک مدیر	کر طوری کا لین کا یک به کنید کا طور بیستارین های باشید این کرد بسال پیامک خالی رها کنید. <i>یا کاما جدا کنید (٫)</i> . برچسب های ادغام برچسب های ادغام این این این این این این این این این این	مه را بیک فعال کنید 0912****789
	پیکربندی پیامک مدیر : برای عدم شماره موبایل مدیران متن پیامک مدیر	ی در عوردی ی عمین به نمبیر ید عشور بیستارین های باشید این دریا با <i>کاما جدا کنید (٫) .</i> برچسب های ادغام یرچسب های ادغام iname {ایماره موبایل:2}-mobile	مه را بیک فعال کنید 0912****789
	پیکربندی پیامک مدیر : برای عدم شماره موبایل مدیران متن پیامک مدیر	کر طورای که یی به کنیز که کنیز که کنیز بیشترین یی کریز بیال پیامک خالی رها کنید. <i>با کاما جدا کنید (٫)</i> . برچسب های ادغام یوا={نام:۱} =mobile (شماره موبایل:2}	مه را بیک فعال کنید 0912****789
	پیکربندی پیامک مدیر : برای عدم شماره موبایل مدیران متن پیامک مدیر	_ در نوردی یک هین به نمییز به نمیز به نمیز بیسترین های بسید بین تری رسال پیامک خالی رها کنید. برچسب های ادغام یرچسب های ادغام او=={نام(1) =mobile (شماره موبایل:2} فعالساری منطق شرطی برای مدیر	مه را بیک فعال کنید 0912****789

از کادر شماره فرستنده خط تنظیم شده را انتخاب نمایید .
 شماره موبایل مدیر را برای دریافت پیامک وارد نمایید .
 در قسمت متن پیامک مدیر دستور العمل ذیل درج گردد.

pid=vlj***5cvy {1:نام]=name {شماره موبایل:2} *در سطر اول کد پترن=pid *در سطر دوم از قسمت متن پیامک مدیر ، کادر برچسب ادغام پارامترها را به ترتیب مطابق متغیر پترن قرار دهید مطابق نمونه name={نام:1} *در سطر سوم از قسمت متن پیامک مدیر ، کادر برچسب ادغام پارامترها را به ترتیب مطابق متغیر پترن قرار دهید مطابق نمونه mobile={شماره موبایل:2}

ب) برای کاربر

		شـماره موبایل 🗸	فیلد ش <mark>مار</mark> ہ موبایل
[شماره های اضافی
L		با کاما جدا کنید (٫) .	
	~	برچسب های ادغام	متن پیامک کاربر
		pid=544p**bdl name{نام:1} family={نام خانوادگی:3} mobile={شماره موبایل:2}	
<u>A</u>) h A sh:-
	تارير	ے فالساری شطق سرطان برای	
			رسانې تنظيمات پيامک

در قسمت فیلد شماره موبایل از کادر باز شده گزینه شماره موبایل را انتخاب کنید . در قسمت متن پیامک کاربر دستور العمل ذیل درج گردد.

pid=544p**bdl {1:نام]=name {نام خانوادگی:3}=family {شماره موبایل:2} *در سطر اول کد پترن=pid *در سطر دوم از قسمت متن پیامک کاربر ، کادر برچسب ادغام پارامترها را به ترتیب مطابق متغیر پترن قرار دهید مطابق نمونه name={نام:1} *در سطر سوم از قسمت متن پیامک کاربر ، کادر برچسب ادغام پارامترها را به ترتیب مطابق متغیر پترن قرار دهید مطابق نمونه family={نام خانوادگی:3} *در سطر چهارم از قسمت متن پیامک کاربر ، کادر برچسب ادغام پارامترها را به ترتیب مطابق متغیر پترن قرار دهید مطابق نمونه mobile={نام خانوادگی:3} *در سطر چهارم از قسمت متن پیامک کاربر ، کادر برچسب ادغام پارامترها را به ترتیب مطابق متغیر پترن قرار دهید مطابق نمونه mobile={شماره موبایل:2}

موفق باشيد